

DTV/FM 數位修整混合放大器 UF-M2BC

一、產品外觀



二、產品規格

型號	UF-M2BC	
	DTV	FM
頻率範圍	470~870 MHz	88~108MHz
入力範圍	40~60dB	—
放大率	20~25dB	—
可調範圍	0~10dB	0~10dB
阻抗	75Ω，F 型接座	
電源	AC110V/60Hz	
尺寸 (mm)	162(H)×152(W)×83(D)	

三、按裝說明

DTV/FM 數位單頻修整混合放大器的接法：

- 1、如接頭作法，做好接頭。
- 2、電纜線中心，銅線對準單面接座之略凹處（即塑膠中心夾片）鎖緊即可。
- 3、DTV 無線數位電視信號來源接 (DTV IN) 輸入，FM 廣播信號來源接 (FM IN) 輸入，信號混合接 (OUT) 輸出，DTV 及 FM 各別為增益調整旋鈕為調整信號增減。

